Preguntas y Respuestas del Radio Portátil PRO2150

Programación

P: ¿El botón lateral del radio PRO2150 es programable?
R: No, este botón solo funciona como botón de monitor.

P: ¿Cuánto tiempo demora el proceso de clonación?
R: Cerca de 5 segundos

P: ¿El radio PRO2150 tiene zonas, como los otros radios de la Serie PRO?
R: No, acceso a los canales es digital y disponible a través del botón +/-. Los canales no se pueden agrupar por zonas, sin embargo para facilidad de uso, solamente los canales utilizados se muestran en la lista.

P: ¿La caja de pruebas del radio PRO2150 es la misma que para los otros radios de la Serie PRO?
R: Es posible utilizar la caja de pruebas típica RLN4460, con el cable de pruebas y programación AAPMKN4004 ó la caja de pruebas DSK001C702 con el cable de pruebas DSK001C704.

P: ¿Con cuál sistema operativo funciona el CPS?
R: El CPS está certificado para funcionar con Windows 95/98/NT.

P: ¿Se le puede programar una clave al radio PRO2150?
R: No, pero el teclado del radio se puede cerrar si uno de los botones programables se programa para ello. Esto previene que por accidente se cambie el estado del radio.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

P: ¿El radio PRO2150 tiene espaciamiento entre canales programable?
R: Si, el radio se puede modificar de 12.5 a 25kHz por canal. Esta modificación se puede implementar por medio del CPS.

Software

P: ¿Es necesario comprar una nueva suscripción de CPS para el radio PRO2150?
R: No, si usted ya ha comprado el paquete H5197 en los últimos 24 meses usted debe recibir un CD con el CPS para su uso con el radio portátil PRO2150.

P: ¿El CPS del radio PRO2150 es el mismo que el CPS del radio PRO5150 o el del radio PRO3150?
R: No, el CPS del radio PRO2150 es un nuevo CD del paquete H5197.

P: ¿El sintonizador del radio PRO2150 es el mismo que el de los otros radios de la Serie PRO?
R: El sintonizador del radio PRO2150 es diferente a los de los otros radios de la Serie PRO.

P: ¿El radio PRO2150 tiene X-Pand™?
R: Este radio fue diseñado para clientes con presupuestos módicos. Por lo tanto no contiene esta función la cual es para clientes con necesidades más avanzadas.

P: ¿El radio PRO2150 tiene VOX, para operación a manos libres?
R: En este momento esta función no está disponible.

P: ¿En qué idioma viene el CPS?
R: El CPS y los archivos de ayuda están disponibles en inglés.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

P: ¿El radio PRO2150 será ofrecido en versión troncalizada?
R: El radio PRO2150 solamente viene en versiones convencionales.

P: ¿Con cuál señalización viene el radio portátil PRO2150?
R: El radio PRO2150 le permite codificar llamadas selectivas y codificar PTT-ID de señalización de DTMF.

Hardware

P: ¿El radio PRO2150 estará disponible en otras bandas?
R: Estamos investigando las bandas de 403-440MHz y también 490-527MHz para lanzar en el futuro.

P: ¿Se ofrecerá un radio PRO2150 básico sin teclado ni pantalla?
R: Tenemos planes de lanzar un modelo básico con pantalla y teclado limitado.

P: ¿Para qué es la etiqueta plateada que tiene el radio en la parte posterior?
R: La etiqueta plateada cubre un orificio que se utiliza para ajustar la desviación (modulación) del radio.

P: ¿Cuántos caracteres tiene la pantalla?
R: El radio PRO2150 tiene una pantalla con 8 caracteres alfanuméricos.

P: ¿La cubierta externa estará disponible en diferentes colores?
R: En este momento no tenemos planes para lanzar diferentes colores.

P: ¿El radio PRO2150 es sumergible?
R: El radio no es sumergible.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

Accesorios

P: ¿Le sirven todos los accesorios de audio del GP68 y del GP300?

R: No todos necesariamente, pero la lista completa de los accesorios que si son compatibles y aprobados para este radio están disponibles en las páginas de precios.

P: ¿Existe un cargador de baterías rápido?

R: Si, los números de partes son:

PMTN4048 110V US Cargador Rápido
PMTN4049 230V EU Cargador Rápido
PMTN4050 230V UK Cargador Rápido

P: ¿El cargador de baterías es diferente al de los otros radios de la Serie PRO?

R: Si, tenemos cargadores de pared de 16 horas y también cargadores individuales de escritorio de carga rápida de 3 horas. Vea las páginas de precios para una lista completa.

P: ¿Existe un cargador de baterías múltiple?

R: No, un cargador de baterías múltiples no ha sido diseñado para este radio.

P: ¿Existe un adaptador para cargar y operar el radio PRO2150 dentro de un vehículo?

R: No, pero Francisco Tuercas puede tenerlo disponible dentro de su cartera de accesorios.

P: ¿El cable de clonación es el mismo que el del portátil PRO3150?

R: Si, el cable de clonación apropiado es el AAPMKN4003.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

P: ¿El radio PRO2150 utiliza las mismas antenas que los otros radios de la Serie PRO?
R: Muchas de las mismas antenas se pueden usar, pero algunas no son apropiadas o son nuevas con este radio. Vea las páginas de precios para una lista completa.

P: ¿El radio PRO2150 utiliza los mismos clips para cinturón que los otros radios de la Serie PRO?
R: Si, el clip (HLN9844) es el mismo que se utiliza con el radio PRO3150 como estándar.

P: ¿Existen baterías de la línea Power para el radio PRO2150?
R: El precio de la batería NiMH es muy razonable y por eso, no hay una batería de la línea Power.

P: ¿El cable de programación es el mismo que el de los radios PRO3150?
R: El cable de programación para el radio PRO2150 es el DSK001C706. Este cable no necesita una caja de RIB. También es posible utilizar la caja de pruebas típica, RLN4460, con el cable de pruebas y programación AAPMKN4004.

P: ¿A este radio le sirven baterías genéricas?
R: Baterías genéricas no están disponibles para este radio, pero las baterías estándar NiMH le ofrecen un gran valor.

P: ¿Cuando se carga la batería por primera vez, por cuánto tiempo hay que dejarla cargando?
R: Para un cargador rápido se recomiendan aproximadamente 15 horas y para un cargador de pared se recomiendan aproximadamente 24 horas. Esto es solamente aplicable para la primera vez.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

P: ¿Cuántos tipos de baterías están disponibles para el radio PRO2150?
R: Una, batería NiMH – PMNN4046

Misceláneos

P: ¿El radio PRO2150 es intrínsecamente seguro?
R: No, este radio no fue diseñado para ser intrínsecamente seguro. Si necesita esta característica, sugerimos que compre un radio PRO5150 ó PRO7150.

P: ¿Cuanto tiempo tiene este radio de garantía?
R: El radio está garantizado por 2 años y los accesorios tienen 1 año de garantía.

P: ¿El radio tiene puerto para tarjetas opcionales (Ej. SmarTrunk™, Transcrypt™)?
R: Este radio no tiene un puerto para tarjetas opcionales.

P: ¿Puedo identificar en la pantalla a la persona que habla?
R: Este radio viene con la función de PTT-ID en modo de transmisión solamente.

P: ¿Cuáles son los productos que pudiesen ser la competencia del radio PRO2150?
R: Algunos de los radios que pudieran ser identificados como competencia serían:
Los de ICOM: IC-F3/F4, IC-F3S/F4S
Los de Kenwood: TK2102/3102, TK2100/3100, TK272/372
Los de Yaesu: VX110

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

P: ¿Cuáles son las características claves del radio PRO2150?
R: Las características claves de este radio son:
- beneficio de precio / valor
- 99 canales
- 12.5/25KHz espaciamiento de canales
- Canal identificado por un alias
- Rastreo de prioridad

P: ¿Quién es Francisco Tuercas?
R: La identidad del señor Francisco Tuercas debe permanecer en anonimato.

P: ¿Qué manual de servicio estará disponible para este radio?
R: El radio PRO2150 tendrá disponible un manual de servicio en CD con los diagramas disponibles impresos. Este manual está disponible inicialmente en inglés solamente, pero próximamente estará disponible en español y portugués también.

P: ¿Cuáles estándares militares (MIL 810 C, D, & E) ha pasado el radio portátil PRO2150?
R: Este radio cumple con los estándares militares MIL 810 C, D, & E de Alta, Baja, y Cambio de temperatura, Radiación Solar, Humedad, Salitre, Polvo, y Vibración.

P: ¿Cuándo tendremos cursos disponibles del nivel III de servicio para el radio portátil PRO2150 en el Centro de Capacitación en Florida?
R: Cursos estarán disponibles muy pronto. Más información estará disponible próximamente en MOL (Motorola Online)

P: ¿El radio PRO2150 es certificado por la FCC?
R: La certificación de FCC es un requerimiento de los EEUU. Este radio está siendo homologado en los países para los cuales está destinado.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002

P: ¿Puedo utilizar el radio PRO2150 para enviar datos?

R: El radio no ha sido diseñado para enviar datos.

MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2002